

delight  
20299

Analóg kapcsolóóra  
Ceas de temporizare analogic

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

RO

# GHIDUL UTILIZATORULUI



Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet leli a használatában.

Ez az analóg kapcsolóóra az Ön háztartásának is elengedhetetlen kelléke. Ne tartsa eszközeit készenléti állapotban, ezzel csökkentheti villanyszámláját és óvhatja környezetét. Egy 230 V-os dugaljjal rendelkezik. Könnyen vezérelheti vele kerti öntözőrendszerét vagy bármilyen olyan elektromos eszközét, aminél nem szeretne folyamatos áramellátást.

- Félórás kapcsolási egység
- Minden nap ugyanakkor bekapcsol, illetve kikapcsol
- Azonnali be/kikapcsolás gombbal
- Védőérintkezős aljzattal, gyerekvédelemmel ellátva
- AC 230V / 50 Hz hálózati dugaljhoz csatlakoztatható

## TECHNIKAI ADATOK

Védettség:	IP20
Legrövidebb kapcsolási időköz:	30 perc
Névleges teljesítmény:	AC 250 V, 16 A
Működési hőmérséklet:	0 - (+)55 °C
Méret:	105 x 55 x 37 mm

## ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT

Mielőtt csatlakoztatná hálózati aljzatához a készüléket a körben elhelyezkedő kis kék gombokat húzza felfelé. Ezzel gyakorlatilag megszüntette az összes időzítést.

## A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A kapcsolóóra megfelelő működéséhez elengedhetetlen a pontos idő beállítása. A kapcsolóóra 24 órás beállítási lehetőséggel rendelkezik. A forgókapcsolót a közepén lévő nyíl irányában forgassa addig, amíg a jobb oldalon szereplő nyíl a pontos időt nem mutatja.

## IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Az időzítő beállításához a körben elhelyezkedő kis kék gombokat kell lenyomnia. Kérjük vegye figyelembe, hogy egy kék gomb lenyomása 30 perces működtetésnek felel meg.

## KÉZI VEZÉRLÉS

A készülék oldalán található kapcsolóval helyezheti azonnal áram alá az aljzatba dugott elektromos eszközt. Az alsó állásban az időzítő funkció aktiválódik.

**Figyelem! Ne használja a készüléket nedves, páras környezetben és ne tegye ki közvetlen napsütésnek. A készüléket ne használja vizes kézzel, az időzítés beállításához kérjük ne csatlakoztassa a hálózathoz. A kívánt beállítások elvégzése után tesztelje a készüléket, az első beállítást követően ne hagyja felügyelet nélkül, bizonyosodjon meg arról, hogy úgy állította be a készüléket, ahogy azt Ön szeretne volna. A helytelen beállításból és használatból eredő károokért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.**

Stimate Cumpărător!

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru, în speranța că vă va oferi satisfacție deplină.

Acest ceas de temporizare analogic va fi un accesoriu de nelipsit din gospodăria Dvs. Nu țineți aparatele în stand-by permanent pt. a evita consumul de energie inutil. Conține o priză de 230 V. Cu acest temporizator Vă puteți comanda sistemul de stropire a grădinii, sau orice alt aparat care nu necesită alimentare permanentă.

- Unități de temporizare de 30 minute
- Pornește, respectiv oprește aparatul cuplat zilnic, la aceleași ore
- Cu buton ON/OFF instantaneu
- Cu protecție la pământ și protecție copii
- Se poate conecta la priză 230V~ / 50 Hz

## DATE TEHNICE

Protecție:	IP20
Cel mai scurt interval de temporizare:	30 minute
Puterea nominală:	250 V AC, 16 A
Temperatura de lucru:	0 - (+)55 °C
Dimensiuni:	105 x 55 x 37 mm

## ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de cuplarea ceasului la rețea, trageți înspre sus toate clapele albastre așezate circular. Astfel sunt anulate toate temporizările.

## SETAREA OREI EXACTE

Pt. buna funcționare a aparatului este foarte importantă reglarea orei exacte. Ceasul are capacitatea de temporizare de 24 ore. Rotiți discul conform săgeții din centrul discului până ce săgeata din dreapta se află în dreptul orei exacte.

## REGLAREA TEMPORIZĂRII

Pt. reglarea temporizării apăsați în jos butoanele albastre de pe circumferință. Țineți cont, că un buton de temporizare reprezintă 30 min. interval de timp.

## COMANDA MANUALĂ

Cu ajutorul comutatorului de pe aparat, puteți porni instantaneu aparatul cuplat. În poziția inferioară funcția de temporizare devine activă.

**Atenție! Nu folosiți aparatul în mediu umed sau cu vapori și nu îl expuneți la acțiunea directă a razelor solare. Nu folosiți aparatul cu mâinile umede, iar la reglarea temporizării deconectați aparatul de la rețea. După finalizarea reglajelor testați aparatul, nelăsându-l fără supraveghere cu ocazia primului ciclu de temporizare convingându-vă astfel de setarea corectă conform cerințelor Dvs. Fabricantul nu își asumă nici o răspundere pt. pagubele provenite din reglarea sau utilizarea incorectă a aparatului.**